



ANYMESH-TR 系列跳频自组网电台型号选型参数对照表:

产品形态/应用场景	具体型号 (COFDM+2T2R)	频段范围 (MHz)	发射功率 (dBm)	峰值速率 (Mbps)	地空/空空视距 (Km)	结构尺寸 (mm)	整机重量 (Kg)
ANYMESH-TR01-1W 跳频手持/便携电台	ANYMESH-TR01-400-1W	320-450, 跳频	30, 1W	1-25	2-15, 15-30	85* 230 * 35	0.945
	ANYMESH-TR01-500-1W	400~650, 跳频	30, 1W	1-25	2-15, 15-30	85* 230 * 35	0.945
	ANYMESH-TR01-1400-1W	1000~1500, 跳频	30, 1W	1-25	2-15, 15-30	85* 230 * 35	0.945
ANYMESH-TR02-4W 跳频车载/背负基站	ANYMESH-TR02-400-4W	320-450, 跳频	33*2, 合成 4W	1-50	15-50, 80-120	176 * 265 * 60	3.7
	ANYMESH-TR02-500-4W	400~650, 跳频	33*2, 合成 4W	1-50	15-50, 80-120	176 * 265 * 60	3.7
	ANYMESH-TR02-1400-4W	1000~1500, 跳频	33*2, 合成 4W	1-50	15-50, 80-120	176 * 265 * 60	3.7
ANYMESH-TR03-4W 跳频机载 (图数一体)	ANYMESH-TR03-400-4W	320-450, 跳频	33*2, 合成 4W	1-50	80-120	118 * 147 * 56	0.85
	ANYMESH-TR03-500-4W	400~650, 跳频	33*2, 合成 4W	1-50	80-120	118 * 147 * 56	0.85
	ANYMESH-TR03-1400-4W	1000~1500, 跳频	33*2, 合成 4W	1-50	80-120	118 * 147 * 56	0.85

备注:

- 1、通信频率 70~6000MHz 范围内可定制; 默认出货频率 1000~1500MHz, 1MHz 步进可调; *通信距离, 天线高度相关;
- 2、跳频抗干扰: 自适应选频/宽带跳频 (>1000hop/s), 跳频带宽: 大于 200MHz; *跳频点数: 128 / 256 个;
- 3、电台类型: ANYMESH-TR01 跳频手持、ANYMESH-TR02 跳频车载/背负、ANYMESH-TR03 跳频机载



北京万蓝拓通信技术有限公司

地址: 北京市海淀区中关村东路 1 号院 3 号楼-1-101-164

电话: 010 - 8484 8775 分机: 010 - 8646 8726

网址: www.anymesh.cn 邮箱: sales@wlantop.com

万蓝通信

Take Connection Easy

www.AnyMesh.cn